

Устройство Кодового Доступа к Телефонной Линии

Инструкция по эксплуатации

Назначение

Устройство Кодового Доступа к Телефонной Линии (далее "устройство") предназначено для предотвращения "пиратского" использования Вашей телефонной линии через базу Вашего радиотелефона. Теперь вы можете не бояться многотысячных счетов за разговор, например, с Австралией, который Вы не вели.

Устройство рассчитано на работу в линиях с импульсным набором номера и со стандартным станционным напряжением (48-60В). Не гарантируется работа устройства на спаренных линиях, АТС "Квант", некоторых типах офисных АТС.

Установка

Отсоедините линейный разъем Вашего радиотелефона и вставьте в гнездо устройства, а разъем устройства в линейное гнездо радиотелефона. Все, Ваша линия надежно защищена от телефонных "пиратов". Питание устройство получает от телефонной линии и никакого дополнительного питания не требуется.

Порядок работы

Теперь, для того, чтобы позвонить куда-нибудь с радиотелефона вам необходимо набрать перед номером код доступа, который разрешает набор номера. Код Вы можете запрограммировать сами и изменить в любой удобный момент. Естественно "пират" не знает этот код, поэтому позвонить никуда не сможет. Устройство никак не влияет на другие телефоны, подключенные к Вашей линии. С них Вы можете звонить как и раньше, без набора дополнительного кода.

Для начальной инициализации или смены кода доступа при положенной трубке радиотелефона кратковременно (не более 2сек) переведите переключатель на корпусе устройства в положение "СБРОС" (в нормальном состоянии переключатель должен находиться в положении "РАБОТА"). Далее с трубки радиотелефона наберите любые две цифры от 1 до 7, и дождитесь (примерно, 5сек) подтверждающего сигнала, далее набирайте желаемый код. Допустимая длина кода от 1 до 8 цифр. Через 5 сек после набора кода Вы должны услышать сигнал, подтверждающий, что код введен.

Смену кода доступа можно осуществить и другим способом: наберите действительный в настоящее время код доступа, любые две цифры от 1 до 7, и после подтверждающего сигнала наберите новый код и дождитесь снова подтверждающего сигнала. Все, код доступа сменен.

В устройстве предусмотрено 2 режима

отключения ввода кода доступа:

временный - после поднятия трубки наберите код, дождитесь звукового сигнала, потом положите трубку. Теперь Вы можете звонить без набора кода. Режим с набором кода автоматически включается через 5 минут после последнего укладывания трубки. Этот режим очень удобен, если Вам необходимо сделать много звонков подряд и неудобно перед каждым номером набирать код.

постоянный - после поднятия трубки наберите действующий код, далее любые две цифры от 1 до 7, дождитесь двух подтверждающих сигналов (первый - через 5сек., второй - через 10сек.),

В устройстве предусмотрен режим с полным запретом набора номера с Вашего радиотелефона. Для этого надо перевести переключатель устройства в положение "СБРОС". Пока переключатель находится в этом положении набор номера с радиотелефона и перепрограммирование кода доступа невозможно.

ВНИМАНИЕ: если Вы обнаружили, что устройство "забыло" код доступа, то скорее всего Вы случайно вошли в режим временного отключения кода доступа. Для выхода из этого режима просто положите трубку телефона на 5 мин.

Разработано и произведено: ООО "Телесистемы 1"

Гарантийный талон

Фирма "Телесистемы 1" берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы "Телесистемы 1" на данном документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

Номер _____

ОТК _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Почтовый адрес: 124575 Зеленоград а/я232

ООО "Телесистемы 1"

Наш адрес: Зеленоград, Восточно-коммунальная зона, д.10, строение 1

Тел.: (095)530-1001, 531-4840 Факс: (095)535-0491

E-mail: info@telesys.ru <http://www.telesys.ru>

