

# **Цифровой диктофон EDIC-mini LCD**

---

## **Аксессуары**

***Инструкция по эксплуатации***

***Версия 05.10.11***

## Содержание

<b>Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) + пульт дистанционного управления для EDIC-mini LCD</b> .....	<b>3</b>
Назначение .....	3
Технические характеристики микрофона .....	4
Комплект поставки.....	4
Подключение .....	4
<b>Адаптер записи телефонных переговоров для цифрового диктофона EDIC-mini LCD</b> .....	<b>6</b>
Назначение .....	6
Комплект поставки.....	6
Подключение .....	6
Техническая поддержка .....	7
Гарантийный талон.....	8

# **Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) + пульт дистанционного управления для EDIC-mini LCD**

---

## **Назначение**

Устройство предназначено для подключения к цифровым диктофонам EDIC-mini LCD. Устройство представляет из себя выносной микрофон с компрессором, совмещенный с дистанционным управлением. Благодаря своим параметрам, выносной микрофон позволяет выравнять громкость при записи от близких и удаленных источников звука. Это позволяет избежать перегрузки при записи на малых расстояниях и усилить сигнал при записи на больших. Наличие гибкого кабеля позволяет расположить микрофон в удобном для записи звука месте, а наличие дистанционного управления упрощает процесс записи.

## **Технические характеристики микрофона**

- Коэффициент усиления микрофона:  
-6...+6дБ;

### **Комплект поставки.**

- Выносной микрофон + дистанционное управление;
- Инструкция по эксплуатации.

## **Подключение**

При подключении следует использовать специальный разъем для выносного микрофона, находящийся с правой стороны корпуса. После подключения выносного микрофона, встроенный микрофон диктофона отключается, и запись производится только на выносной микрофон. Пульт дистанционного управления представляет собой кнопку с фиксацией, позволяет включать и отключать запись дистанционно. При нажатии на кнопку через 0,5 секунд диктофон переходит в режим записи. Переход в режим "STOP" осуществляется при переходе кнопки ДУ из нажатого положения в отжатое на время

более 0,5 секунд.

Диктофон переходит в режим записи из любого режима при нажатии кнопки ППДУ и удержании кнопки в нажатом состоянии в течении 0,5 секунды. Переход в ждущий режим "Stop" осуществляется при переходе кнопки ППДУ из нажатого состояния в отжатое и удержании кнопки в отжатом состоянии в течении 0,5 секунды.



# Адаптер записи телефонных переговоров для цифрового диктофона EDIC-mini LCD

## Назначение

Адаптер записи телефонных переговоров предназначен для автоматической записи телефонных переговоров на цифровой диктофон EDIC-mini LCD.

## Комплект поставки.

- Адаптер записи телефонных переговоров
- Инструкция по эксплуатации.

## Подключение

Подключается адаптер в разъем для дополнительных устройств диктофона и к телефонной линии, параллельно Вашему телефону, как показано на рисунке.



После этого диктофон будет автоматически включаться на запись при поднятии трубки телефона и отключаться при ее опускании.

**ВНИМАНИЕ:** при снижении линейного напряжения, например в сети мини-АТС, возможны сбои. Это не является признаком неисправности устройства.

### **Техническая поддержка.**

Техническая поддержка осуществляется бесплатно по e-mail ([support@telesys.ru](mailto:support@telesys.ru)).

**Разработано и произведено:  
ООО"Телесистемы"**

**Гарантийный талон**

Фирма «Телесистемы» берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 1 года с момента продажи. Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при:

- нарушении правил эксплуатации
- наличии механических повреждений
- отсутствии печати фирмы «Телесистемы» на данном документе.

Вопросы, связанные с возвратом и обменом изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Выносной микрофон с компрессором (+/- 6 dB) + пульт дистанционного управления для EDIC-mini LCD

Адаптер записи телефонных переговоров для цифрового диктофона EDIC-mini LCD

Номер \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Наш адрес:** 124489 Зеленоград, Сосновая аллея, д.10, строение 1

**Тел.:** (095) 530-1001, 531-4840

**Факс:** (095) 535-0491

**E-mail:** info@telesys.ru, **Http:** //www.telesys.ru